

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/happymodel-2in1-aio-odbiornik-rx-elrs-fyujon-vtx-elrs-openvtx-p-3355.html>



# HAPPYMODEL 2IN1 AIO Odbiornik RX ELRS Fyujon + VTX ELRS OpenVTX

Cena	<b>149,99 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 - 3 dni</b>
Producent	<b>HappyModel</b>

## Opis produktu

### **HAPPYMODEL 2IN1 AIO Odbiornik RX ELRS Fyujon + VTX ELRS OpenVTX**

#### **Odbiornik ELRS**

Type: ISM

MCU: ESP8285

Moduł RF: SX1280/1281IMLTRT

Antena: Ceramiczna antena SMD

Zakres częstotliwości pracy: 2400-2500 MHz

Maksymalne odświeżanie: 500Hz

Minimalne odświeżanie: 25Hz

Zasilanie: 5V

Wzmocnienie anteny: 3.7Db

Wersja oprogramowania: HappyModel EP 2400 RX

#### **VTX OpenVTX**

Częstotliwość pracy: 5.8G

Ilość kanałów: 48CH

Zakres mocy nadawania: 0/RCE/25mw/100mw/300mw

Zasilanie: DC 5V

Prąd (5v):

Komunikacja: SmartAudio oraz IRC Tramp

#### **Tabela VTX**

# SMARTAUDIO

# vtxtable

vtxtable bands 6

vtxtable channels 8

---

```
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785
5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809
5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885
5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820
5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806
5843 5880 5917
vtxtable band 6 LOWRACE L FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493
5533 5573 5613
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 1 2 14 20 26
vtxtable powerlabels 0 RCE 25 100 400
save
```