


Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/happymodel-fyujon-2in1-rx-vtx-elrs-openvtx-p-3355.html>



HappyModel Fyujon 2IN1 RX + VTX ELRS OpenVTX

Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod producenta	2D20035
Producent	HappyModel

Opis produktu

HAPPYMODEL 2IN1 AIO Odbiornik RX ELRS Fyujon + VTX ELRS OpenVTX

Odbiornik ELRS

Type: ISM
MCU: ESP8285
Moduł RF: SX1280/1281IMLRT
Antena: Ceramiczna antena SMD
Zakres częstotliwości pracy: 2400-2500 MHz
Maksymalne odświeżanie: 500Hz
Minimalne odświeżanie: 25Hz
Zasilanie: 5V
Wzmocnienie anteny: 3.7Db
Wersja oprogramowania: HappyModel EP 2400 RX

VTX OpenVTX

Częstotliwość pracy: 5.8G
Ilość kanałów: 48CH
Zakres mocy nadawania: 0/RCE/25mw/100mw/300mw
Zasilanie: DC 5V
Prąd (5v): <650ma (300mw)
Komunikacja: SmartAudio oraz IRC Tramp

Tabela VTX

SMARTAUDIO
vtxtable

```
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785
5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809
5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885
5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820
5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806
5843 5880 5917
vtxtable band 6 LOWRACE L FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493
5533 5573 5613
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 1 2 14 20 26
vtxtable powerlabels 0 RCE 25 100 400
save
```