Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 23:44

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/aparatura-betafpv-literadio-2-sim-mode-1-p-5154.html



Aparatura BetaFPV LiteRadio 2 SIM Mode 1

Cena brutto	**90,00 zł**
Cena netto	**73,17 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Kod producenta	**01080013**
Producent	**BetaFPV**

Opis produktu

Aparatura BetaFPV LiteRadio 2 SIM Mode 1

LiteRadio 2 SIM to idealny **kontroler FPV do symulatorów**, stworzony dla pilotów chcących rozwijać swoje umiejętności w bezpiecznym środowisku. Dzięki **triple-mode connectivity** (Joystick / Xbox / Dongle) zapewnia pełną kompatybilność z najpopularniejszymi **symulatorami FPV**: VelociDrone, Liftoff, DRL, DJI Virtual Flight oraz Phoenix RC. Wygodny, przedni port **USB-C plug & play** umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie treningu na PC, Mac lub Androidzie. Precyzyjne gimbale LiteRadio i aktualizacje przez **BETAFPV Configurator** gwarantują najwyższą płynność i dokładność sterowania. Dostępny w 6 kolorach, LiteRadio 2 SIM to najlepszy wybór dla każdego, kto szuka niezawodnego **kontrolera FPV do symulatora**.

Najważniejsze funkcje

- **Potrójny tryb połączeń:** Joystick, Xbox i Dongle - pełna kompatybilność z najpopularniejszymi symulatorami FPV i RC.
- **Plug & Play:** przedni port USB-C zapewnia szybkie i wygodne podłączenie.
- **6 kolorów + Mode 1/2:** Light Gray, Crimson Red, Dark Blue, Light Cyan, Lime Green, Pink.
- **Precyzyjne sterowanie:** gimbale BETAFPV zapewniają płynną reakcję i dokładne odwzorowanie ruchów.
- **Aktualizacje przez BETAFPV Configurator:** łatwe firmware, diagnostyka i konfiguracja ustawień.

Diagram

Tryby połączenia (Triple-Mode Sim Access):

Joystick Mode - VelociDrone, DRL, DCL, Liftoff, TRYP FPV, FPV Freerider i inne

- Podłącz kontroler kablem USB-C.
- Urządzenie zostanie wykryte jako „BETAFPV Joystick”.

Xbox Mode - Aerofly RC 8, DJI Virtual Flight

- Lewy drążek w dół-prawo, prawy drążek w dół-lewo.
- Podłącz kabel USB-C → 3 szybkie białe mignięcia → tryb Xbox.

Dongle Mode - Phoenix RC 6.0

- Lewy drążek w górę-prawo, prawy drążek w górę-lewo.
- Podłącz kabel USB-C → 3 szybkie niebieskie mignięcia → tryb Dongle

Specyfikacja

- 8 kanałów
- Gimbale potencjometryczne
- Zasilanie przez USB (5V, 30mA)
- Port USB-C
- Temp. pracy: –10°C do 40°C
- Waga: ~150 g
- Wymiary: 64.5 × 115.3 × 164.6 mm

- **Zawartość opakowania:**
- 1 × LiteRadio 2 SIM Controller
- 1 × Kabel USB-C
- 1 × Instrukcja obsługi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Cyjan , Czerwony , Szary , Zielony , Niebieski , Różowy